

## Pojemnik na baterie litowe 3.6 V

kod: SP015



Pojemnik na baterie litowe SP015 jest przeznaczony do używania jako wyposażenie opcjonalne przetworników zasilanych bateryjnie z łącznością radiową w sieci Sigfox ([z serii Wx8xx](#)).

Pozwala na zasilanie przetwornika z jednej lub dwóch baterii litowych 3.6V o rozmiarze "C", pozwalając tym samym na nawet 6-krotne przedłużenie czasu pracy w porównaniu ze standardowym ogniwem wewnętrznym rozmiaru "AA". Jest wyposażony w adapter podłączeniowy montowany w miejscu wewnętrznej baterii przetwornika. Uchwyt baterii SP015 nadaje się do zastosowań w których czas pracy przetwornika na standardowej baterii jest niewystarczający a nie można wykorzystać zasilania sieciowego (z opcjonalnymi akcesoriami).

Pojemnik na baterie SP015 jest dostarczany oddzielnie bez baterii. Jest przeznaczony dla pierwotnych ogniw litowych rozmiaru "C" o napięciu 3.6V. Zalecamy stosowanie ogniw Tadiran SL2770/S (kod zamawiania [A4206](#)). Można zainstalować jedno lub dwa takie ogniwa.

### Dane techniczne

| PARAMETRY OGÓLNE   |  |
|--|--|
| Zalecane ogniwa litowe   | Tadiran SL2770/S, 3.6 V, rozmiar "C";                                |
| Napięcie wyjściowe   | 3.6 V  |
| Ciągły prąd wyjściowy  | max. 200 mA  |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                                | brak (zalecane ogniwa nie są niebezpieczne w razie zwarcia)          |
| Złącze wyjściowe: adapter podłączeniowy do przetworników Wx8xx |  |
| Położenie robocze  | pionowe z dławikami skierowanymi w dół                               |
| Stopień ochrony  | IP65 (po zamontowaniu adaptera podłączeniowego w przetworniku Wx8xx) |
| Temperatura pracy  | -30 do 60°C  |
| Masa bez ogniw   | 200 g (z adapterem podłączeniowym)                                   |
| Masa   | 30 g   |
| Wymiary  | 120x93x43 mm   |