

## Przetwornik temperatury Pt1000 0°C do +400°C/ 4 do 20 mA

kod: P4171



Przetwornik temperatury do współpracy z sondami Pt1000. Do pracy wewnątrz i na zewnątrz.  
For external Pt1000 temperature probe.

### Dane techniczne

Dokładność pomiaru	±0.7°C
Skalowanie sygnału 4-20mA	0 do +400°C
Zakres roboczy temperatury	-30 do +80°C
Sygnał wyjściowy - dwuprzewodowy	4-20mA
Sygnalizacja przerwy czujnika	>24mA
Sygnalizacja zwarcia czujnika	<3.5mA
Stopień ochrony	IP65
Zasilanie	9-30Vdc, typowo 24Vdc
Wymiary	88.5 x 117 x 39.5 mm (S x W x G)
Masa	około 125g
Gwarancja	3 lata