

Przetwornik temperatury Pt100 -100°C do +200°C/ 4 do 20 mA

kod: P6181



Przetwornik temperatury do współpracy z sondami Pt100. Do pracy wewnątrz i na zewnątrz.
Do zewnętrznych sond temperatury Pt1000.

Dane techniczne

Dokładność pomiaru	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ do $+100^{\circ}\text{C}$, 0.4°C powyżej $+100^{\circ}\text{C}$
Skalowanie sygnału 4-20mA	-100 do $+200^{\circ}\text{C}$
Zakres roboczy temperatury	-30 do $+80^{\circ}\text{C}$
Sygnał wyjściowy - dwuprzewodowy	4-20mA
Sygnalizacja przerwy czujnika	$>24\text{mA}$
Sygnalizacja zwarcia czujnika	$<3.5\text{mA}$
Stopień ochrony	IP65
Zasilanie	9-30Vdc, typowo 24Vdc
Wymiary	88.5 x 117 x 39.5 mm (S x W x G)
Masa	około 125g
Gwarancja	3 lata