

## Przetwornik temperatury Pt1000 z interfejsem ethernet

kod: T4511



Przetwornik temperatury z interfejsem ethernet z serii t-line do współpracy z zewnętrznym czujnikiem Pt1000. Zdalny alarm. Przetwornik do zewnętrznej sondy Pt1000. Podwójny wyświetlacz LCD jest dodatkowym atutem.

### Dane techniczne

Dokładność pomiaru temperatury	±0.2°C (bez sondy)
Rozdzielczość	0.1°C
Interwał pomiarowy	2s
Obsługiwane jednostki	°C, °F
Zakres roboczy temperatury	-30 do +80°C
Stopień ochrony	IP30
Złącze LAN	Gniazdo RJ-45, 10Base-T lub 100Base-TX
Protokoły komunikacyjne	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
Protokoły alarmowe	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Konfiguracja	T-Sensor, strony www
Zasilanie	9-30Vdc, max. 1W
Złącze zasilania	Koncentryczne, średnica 5.5 x 2.1mm
Wymiary	88 x 126 x 39.5 mm (S x W x G), długość sondy 53 mm
Masa	około 145g
Gwarancja	3 lata